美国军用标准MIL-STD-810C/D/E/F一览表

军用标准： 达到指标：	810C 方法　程序	810D 方法　程序	810E 方法　程序	810F 方法　程序
低压	500.1　1	500.2　1,2	500.3　1,2	500.4　1
高温	501.1　1,2	501.2　1,2	501.3　1,2	501.4　1,2
低温	502.1　1	502.2　1,2	502.3　1,2	502.4　1,2
温度骤变	503.1　1	503.2　1	503.3　1	503.4　1
太阳辐射	505.1　1	505.2　1	505.3　1	505.4　1,2
雨水	506.1　2	506.2　2	506.3　2	506.4　1,2
湿度	507.1　2	507.2　2,3	507.3　2,3	507.4　1
盐雾	509.1　1	509.2　1	509.3　1	509.4　1
灰尘	510.1　1	510.2　1	510.3　1	510.4　1
震动	514.2　8,10	514.3　1	514.4　1	514.5　1
撞击	516.2　1,2,5	516.3　1,4	516.4　1,4	516.5　1,4

一般规格

频率范围 (MHz)	VHF：136–174　　UHF：350–390　400–470
信道数	256
信道间隔 (kHz)	25 /12.5
工作电压 (V)	7.4V DC
电池	标配：1650mAh（锂电池）　选配：1300mAh（锂电池）　选配：2400mAh（锂电池）
电池平均工作时间（5-5-90工作循环） 1650mAh 标配锂电池 1300mAh 选配锂电池 2400mAh 选配锂电池	 大于 12 小时 大于 10 小时 大于 18 小时
频率稳定度 (ppm)	±2.5
工作温度范围 (℃)	–25~+65
天线阻抗 (Ω)	50
外型尺寸(高×宽×深)（带电池，不带天线）(mm)	117×53×36
重量（带天线和电池）(g)	287

发射部分

输出功率	VHF: 5W/1W　　UHF: 4W/1W
调制方式	16KΦF3E/8KΦF3E
杂波与谐波	–36dBm<1GHz　–30dBm>1GHz
信噪比	≥ 40/35dB
音频失真	≤5%

接收部分

灵敏度	≤ 0.25/0.28 μ V
邻道选择性	70/50dB
互调	60dB
杂散响应抑制	70dB
信噪比	40/35dB
额定音频输出功率	1W
额定音频失真	≤5%

以上规格均按照TIA/EIA–603标准测试，由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知。

Hytera 应所需 畅所能

海能达通信股份有限公司

地址：深圳市南山区北环大道9108号海能达大厦

服务热线：400-830-7020　　销售热线：400-8818-368

网址：www.hytera.com　　股票代码: 002583

海能达通信股份有限公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。所有资料经过小心核对，以求准确。如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生之误差，本公司不承担因此产生之后果。印刷过程可能令资料内的产品跟实物有轻微分别。

HYT Hytera 均为海能达通信股份有限公司的合法商标 ©2014 Hytera Co., Ltd. All Rights Reserved.

经销商信息

CN201403096A

HYT 对讲机

TC-585

全能专业对讲机









- 全频段　高低频段轻松转换
- 256个信道　高效分组管理
- 友好的人机交互设计
- 强大的手动编程功能

www.hytera.com

海能达通信股份有限公司




TC-585是海能达推出的一款全能商用对讲机。256个信道、32个组和32个常用联系人列表、DTMF信令编解码，为用户轻松实现精确的呼叫和高效分组管理。紧急报警功能可在关键时刻为用户带来安全保障。
秉承丰富的人机交互设计理念，TC-585强大的手动编程功能、数字键盘和LCD显示屏幕，以及直观的中文菜单指引，可让用户轻松在机器上进行系列功能和参数的设置。
TC-585，为用户带来高品质、丰富的通讯新体验。

TC-585

全能商用对讲机

主要功能

- 32 个组
- 32 个常用联系人
- 256 个信道
- 电池电量显示
- 高/ 低功率转换
- 电量不足告警
- 繁忙信道锁定
- 超时禁发（TOT）
- CTCSS/CDCSS
- 尾音消除
- 九级静噪可选
- 信道扫描
- 电脑编程
- 有线复制
- 脱网
- 压扩
- 扰频
- 耳语
- VOX
- 守候信道
- 恢复出厂设置



技术特色

手动编程
提供强大的编程功能，无需写频软件即可对信道、区域进行增减和内容编辑，快速满足您对信道个数、信道分组、频点、亚音信令、别名等参数的修改需求。

便捷输频
支持通过数字键盘输入所需频点，当前信道频点即可临时迅速地切换到该所需频点。

DTMF 编解码
实现 PTT ID、来电显示、选呼与组呼功能。


紧急报警
当遇到紧急情况时，触发报警功能，发出报警音并向监控中心发出求助信号，实现紧急情况的及时救助和远程监控。

屏幕倒转
按下编程键，可实现屏幕翻转 180 度，无需取下对讲机也能方便查看 LCD 显示信息，适应不同的工作条件。

应用行业

- 中高端星级物业、酒店、大型商场
- 港口、物流、企事业单位、安保
- 无线电爱好者









配　件

标　配		
天线锂电池（1650mAh）BL1719	锂电快速充电座CH10L12	
开关电源适配器(不同国家和地区的型号不同)	尼龙吊绳R003	皮带夹BC12

特色选配件



六端输出开关电源
PS7002



六端输出开关电源
使用示意图

亮点：多个标配的单座充可并联成一个排充，配合六端输出开关电源使用，可形成一个简易排充套件，满足大型团队、轮班或密集作业团体使用需要，使用方便，经济实惠。

选配



天线



锂离子电池(1300mAh)
BT1301



座充车载适配器
CHV09




PTT-ON-MIC 带 VOX 功能
透明管耳机 EAM12




PTT-IN-LINE 带 VOX 功能
耳塞式耳机 ESM11



PTT-ON-MIC 带 VOX 功能
耳塞式耳机 ESM12



“D” 型耳挂带咪管
带 VOX 功能耳机EHM16



“D” 型耳挂无咪管
带 VOX 功能耳机EHM15



扬声器话筒
SM03M3
专用只接收耳塞式耳机
ESS07
专用只接收透明管耳机
ESS08

编程连接线（COM 口）PC19
编程连接线（USB 转串口）PC26
复制线 CP05

注：以上示意图仅供参考，外观请以实物为准，描述保持不变。